



ROSETA FTTH PARA INTERIOR 4 SALIDAS SC / LC

La caja de fusión de fibra óptica FTTh está diseñada para uso interno y permite la conexión de hasta 4 fibras ópticas con adaptadores SC Simplex o LC Duplex. Incluye cartela para identificación y protección de empalmes con tubos termorretráctiles para garantizar la seguridad y durabilidad de las conexiones.

- ✓ Puntos de entrada multi cable
- ✓ Soporte de empalme termorretráctil integrado
- ✓ Sostiene hasta 8 fibras individuales
- ✓ Tornillos de fijación incluidos
- ✓ 4 x protectores de empalme termorretráctil incluidos
- ✓ Gestión integrada de la fibra
- ✓ Para adaptadores sin pestaña

ROSETA FTTH PARA INTERIOR 4 SALIDAS SC / LC



Especificaciones

Cantidad máxima de fibras	8
Número máximo de fusiones	8
Número de salidas	4
Puntos de entrada para cables	10
Adaptadores soportados	LC dúplex o SC simplex. (SIN pestaña)
Alto x Ancho x Fondo	33,5 mm x 150 mm x 110 mm
Peso (gr)	83gr
Color	Blanco
Material	ABS
RoHS	Si
Estándares	TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 60304, IEC 61754, EN 297-1

Modelo

EQN-BL BL2602	Caja FO pared 4-8F, para fusión o conectorización. Incluye cartela. Color blanco.
---------------	---

Tanto el diseño del dibujo como sus especificaciones, elementos que lo conforman y/o códigos, así como los logos, marcas, y demás signos distintivos que aparecen en el mismo resultan propiedad de BLUELINE y están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial. En vista de ello, queda prohibida la reutilización, reproducción total o parcial, modificación, distribución y/o comunicación, para usos comerciales, industriales y cualesquiera otros. Este dibujo se basa en la última información disponible, y está sujeto a modificaciones, sin previo aviso.

